





65.0 mm







1 2



3 4

181 mm

### 1. 电源开关

### 2. IEC电源插口

接入墙插。

小贴士：

- 可接入现有AC iPurifier到PowerStation来改善您的系统。
- 使用的AC iPurifier越多，电源越干净。
- 使用PowerStation时，如果将AC iPurifier放置在中间，这个AC iPurifier将在其左边和右边的插座中间建立一道防火墙降低、隔离和限制两边的噪音。

### 3. 极性/地线检测

表格所示为火线，零线，地线在不同状态下LED灯的颜色汇总表，如有需要，可按需对系统进行调整。

火线/零线 (LED)	地线 (LED)	状态
1 绿	绿	正常
2 红	绿	火线零线错误或接反
3 红	红	地线错误或缺失 (例：电阻太高)
4 关	关	切断模式，电压过高或短路

提示：LED颜色不影响PowerStation消除噪音。

### 4. 智能地线连接

PowerStation上有一个4mm香蕉插座，可为没有接地的音响设备提供辅助接地连接。

智能辅助接地让系统在接地的情况下也不会产生接地回路（接地数大于 '1' 时会产生接地回路）。

### 5. 过电压浪涌保护

万一发生过电压浪涌或是主电路短路时，过电压浪涌防护系统（OSP）将会自动检测并切断电路。

PowerStation重启需等待几分钟，但如果电压过高或短路仍然存在，PowerStation就无法启动，以避免电路系统受损。如果发生这种情况，请让专业的电工检查您的电源。

免责声明：PowerStation会尽全力保护音响系统，然而不保证PowerStation百分百安全，因为AMR/iFi audio公司无法预测到设备可能出现的全部意外状况。

### 产品特点

- 第2代主动降噪技术
- 实心PurCopper™ 铜条电源传输
- 每插座均有独立的噪音隔离线路
- 高性能PurCopper™ 铜插座
- 重型OFHC连铸铜内部连线
- 极性和地线检测系统
- 先进的浪涌和瞬态保护系统
- 专用脚钉安装系统
- 2500W-10A MAX 250V ~

### 产品规格

降噪： >40dB(>100倍)  
浪涌保护： max. 10,000A @ 775V/ 8/20us  
运行电压： 90V - 265V  
尺寸： 478(长) x 96(宽) x 76mm(高)  
重量： 1.98千克 (4.37磅)  
修期： 12个月  
规格如有更改，恕不另行通知。

小心：有触电的危险，请勿插入另一个可移动的电源插座。为了降低电击的风险，只能在室内和干燥的地方使用。

如果电源插座和电气维修面板之间没有至少10米或电线，请勿安装此设备。

不适用于水族馆和所有其他与水相关的产品。