



271 mm

65 mm



1. USB3.0 'B型' 口输入

2. USB3.0 'A型' 口输出

3. 接地连接开关

iGalvanic3.0是一个专用的高性能音频产品，是为运用不同的电脑音频系统而设计。

无接地	不好
单个接地	最优
多重接地	优

接地连接开关在系统里优化隔离体现于以下方式：

- ISO
(默认-中间位置)，从此位置开始设定。
- DC-RF
(如果RF未能改善问题，可以尝试DC-RF)
- RF
(如系统在ISO设置时有嗡嗡声，可以尝试RF)

提示：这个开关可以处理无接地或多重接地时产生的地回路问题。如果你确定你的系统没有任何接地，建议增加一个接地，比如ifi的土拨鼠地回路套件 **Groundhog**，详情请向您最近的ifi零售商进行咨询。

ifi

产品保修卡

产品编号：_____

产品名称：_____

购买日期：_____

购买地点：_____

用户姓名：_____

电邮地址：_____

联系电话：_____


通讯地址：_____

提示：连接电脑时使用USB3.0 端口会比USB2.0端口有更好的效果。电脑连接iGalvanic3.0之前，首先连接解码器（DAC）与 iGalvanic3.0。这个顺序不是强制性的，但可保证机器的正确使用。

提示：在Windows系统下，当把iGalvanic3.0连接到USB链时，请安装电脑USB驱动最新版本。

提示：iGalvanic3.0 是USB总线和绿色（0.5uV）的电源。通过主机供电，请不要使用其它电源给iGalvanic3.0供电。

7. 指示灯

 连接电脑指示灯

 连接USB3.0/2.0指示灯

产品规格:

输出电压：	5V ± 3% @ 500mA 负荷
输出电流：	≤900mA
输出底噪：	0.5uV(0.000005V) @ 500mA 负荷
USB标准：	USB3.0 超高速 5.0Gbps USB2.0 高速 480Mbps USB2.0 全速 12Mbps
输入接口：	USB3.0 B型口
输出接口：	USB3.0 A型口
输入电压：	DC 4.5V - 5.5V USB总线电源
功耗：	< 6W (含 USB供电装置)
用电安全标准：	BS 7671:2008 ELV
绝缘装置最大电压：	3000 Vrms 绝缘电压 (参照UL1577)
尺寸：	93 (长) × 67 (宽) × 28 (高) 毫米
重量：	128克 (0.28磅)
保修期：	12个月

规格如有变更，恕不另行通知。

ifi-audio.com.cn

Ver.1.0

保修须知

- 1、用户购买之日起可享受12个月免费保修（外观、配件不在保修范围内），购买时间以开出有效的购买凭证为准。
- 2、用户购买之日起，在正常使用情况下产生故障（由本公司技术人员鉴定），予以免费维修。
- 3、以下情况不在保修范围内，只提供维修服务但收取工本费。
 - ①不能提供本保修卡或有效的购买凭证。
 - ②使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
 - ③使用指定以外的电源，由电压所造成的损坏。
 - ④私自维修或更改线路所造成的损坏。
 - ⑤其他不可抗拒因素造成的损坏。
- 4、产品出现故障时，请先向商家或代理商联系反映情况，然后由商家或代理商向我司反馈信息。
- 5、为保障您的售后服务权益，请于购买一个月内在登陆中文官网进行在线注册，您将获得延长半年免费保修服务。

ifi-audio.com.cn