



### 1. 音频信号输入 (3.5mm 公插头)

连接智能手机、数字音频播放器或音乐源输出。

### 2. TRRS-Balanced® 开关

选择单端 (SE) 或平衡 (BAL) 操作。

提示：如使用 TRS (3段接头)，不需要切换到 SE 模式，iEMatch® 会自动转换成 SE 工作模式，开关可以设置为 BAL 或 SE 都没有不良影响。

如果使用带 TRRS 连接的平衡耳机，开关应设置在 BAL 处。如果遇到频道缺失，请切换到 SE，因为您的音乐源仅支持 SE 操作。

如果使用带麦克风的耳机，请切换到 SE。麦克风在这种模式下将会被禁用。

如有疑问，请咨询您的设备制造商或通过 iFi 售后服务系统 [support.ifi-audio.com.cn](http://support.ifi-audio.com.cn) 咨询。

### 3. 灵敏度设置

调节最适合的音量，安全、舒适的享受音乐，同时并能降低背景噪音和动态范围。

两种灵敏度设置：

- I. High：高灵敏度耳机
- II. Ultra：超灵敏度耳机

提示：请随意试听两种灵敏度，选择最佳的灵敏度设置。

技术上而言，高灵敏度和超灵敏度分别减少了 12dB 和 24dB 的音量。

请注意：用 iEMatch® 接入，您可以将音源的音量调高许多。极端情况下，这可能会导致音源内部的放大器进入“削峰模式”，产生不必要的音频失真。如果发生这种情况，请调低音量或调节灵敏度的设置。

### 4. 音频信号输出 (3.5 mm 母插座)

耳机输出。

#### 规格

- 超灵敏度 (-24dB) 及高灵敏度 (-12dB) 调节
- TRRS-Balanced® 单端 (SE) 和平衡 (BAL) 操作
- FINAL 6063-T5 的铝镁合金外壳，6N 银+铜矩阵线材

- 具有发烧级元件 (MELF 电阻) 的镀金 PCB 电路板
- 镀金 3.5 mm 公/母转接头
- 输入阻抗：>16 Ohm
- 输出阻抗：<2.5 Ohm (高灵敏度)  
<1 Ohm (超灵敏度)

- 重量：12.2g
  - 总长度：116mm
  - 保修期：12个月
- 规格如有变动，恕不另行通知

### 包含旅行配件

- 镀金飞机娱乐系统转接头
- 软绵波浪形耳塞 (-37dB)
- 布质旅行小袋

[ifi-audio.com.cn](http://ifi-audio.com.cn)

Ver1.0



## 产品保修卡

产品编号：\_\_\_\_\_

产品名称：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

购买地点：\_\_\_\_\_

用户姓名：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

## 保修须知

- 1、用户购买之日起可享受12个月免费保修（外观、配件不在保修范围内），购买时间以开出有效的购买凭证为准。
- 2、自用户购买之日起，在正常使用情况下产生故障（由本公司技术人员鉴定），予以免费维修。
- 3、以下情况不在保修范围内，只提供维修服务但收取工本费。
  - ①不能提供本保修卡或有效的购买凭证。
  - ②使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
  - ③使用指定以外的电源，由电压所造成的损坏。
  - ④私自维修或更改线路所造成的损坏。
  - ⑤其他不可抗拒因素造成的损坏。
- 4、产品出现故障时，请先向商家或代理商联系反映情况，然后由商家或代理商向我司反馈信息。
- 5、为保障您的售后服务权益，请于购买一个月内进行在线注册，您将获得延长半年免费保修服务。

[ifi-audio.com.cn](http://ifi-audio.com.cn)